



Gemeindewerke Kahl Versorgungsges. mbH

Zuordnung von Sicherungen und Leistungsstufen für Gewerbe und LG-Kunden

Sicherungsstufe			technische Leistung in kVA	zugeordnete Leistung in kW
Einsätze	*	(A)		
1	*	16	3,84	1
1	*	16	3,84	2
1	*	25	6,00	5
3	*	10	6,93	5
3	*	16	11,09	10
3	*	20	13,86	12
3	*	25	17,32	15
3	*	35	24,25	20
3	*	40	27,71	25
3	*	50	34,64	30
3	*	63	43,65	40
3	*	80	55,43	50
3	*	100	69,28	60
3	*	125	86,60	70
3	*	160	110,85	80
3	*	200	138,56	100
3	*	224	155,19	120
3	*	250	173,21	150
3	*	315	218,24	180

Sonderfälle

Anschlusssicherung für mehrere Haushalts-Kundenanlagen Strom

Anzahl Kundenanlagen	Einsätze im Hausanschlusskasten für Zählervorsicherung		
	Hauptsicherungsautomat 35 A	NH-Zählervorsicherung 35 A	Ohne Zählervorsicherung
(Ph)	(A)	(A)	(A)
1	50	63	32
2	50	63	50
3	50	63	50
4	63	63	63
5	63	80	63
6	80	80	80
7	80	100	80
8	100	100	100
9 und mehr	in der Regel werden zusätzliche Hausanschlusskästen eingebaut mit einer gleichmäßigen Aufteilung der Kundenanlagen.		